

## CEPT-konforme CB-Kanäle (FM/AM)

| Kanal | Frequenz (MHz) | Besonderheit  | Kanal | Frequenz (MHz) | Besonderheit  |
|-------|----------------|---|-------|----------------|---|
| 1     | 26,965         | <b>empfohlener Anrufkanal (FM)</b>  | 2     | 26,975         |  inoffizieller Berg-DX-Kanal (FM)  |
| 3     | 26,985         | <b>inoffizieller Prepper/Notfunkkanal (FM)</b><br>Alle 3 Stunden für 3 Minuten Kanal 3  | 4     | 27,005         |   |
| 5     | 27,015         | Kanal wird von italienischen Fernfahrern in Deutschland und Italien benutzt.  | 6     | 27,025         |  Datenkanal (Deutschland)  |
| 7     | 27,035         | Datenkanal (Deutschland)  | 8     | 27,055         |   |
| 9     | 27,065         |  <b>(AM und FM) weltweiter Anruf/Notrufkanal. Liegt in der Regel auch auf speziellen 'Notruftasten.</b>  | 10    | 27,075         |   |
| 11    | 27,085         |  Freigegeben zur Zusammenschaltung mehrerer CB Funkgeräte über Internet in Deutschland.                  | 12    | 27,105         |   |
| 13    | 27,115         |   | 14    | 27,125         |   |
| 15    | 27,135         | Kanal wird von türkischen Fernfahrern in Deutschland und Italien benutzt.   | 16    | 27,155         | <b>Funkverkehr mit und zwischen Wasserfahrzeugen</b>  |
| 17    | 27,165         | Kanal wird von dänischen Schwertransportfahrern in Deutschland und Dänemark benutzt.  | 18    | 27,175         |  Baustellenverkehr, oft von österr. Fahrern benutzt  |
| 19    | 27,185         |  <b>Notrufkanal wenn Kanal 9 belegt oder gestört ist. Oft als Ausweichkanal von Fernfahrern benutzt.</b> | 20    | 27,205         |  wird in Österreich sehr oft für Schwertransportfahrten benutzt<br>Ideal zum Abstimmen der Stehwelle   |
| 21    | 27,215         | türkischer Anrufkanal in Deutschland und Europa (FM)  | 22    | 27,225         |  Anrufkanal für rumänische Fernlastfahrer verwendet  |
| 23    | 27,255         |   | 24    | 27,235         |   |
| 25    | 27,245         | Datenkanal (D), USB ROS Intern.   | 26    | 27,265         |   |
| 27    | 27,275         |   | 28    | 27,285         |  Polnischer Anrufkanal (AM, 5kHz niedriger). Oft aber auch in Europa unter FM von polnischen Fernfahrern benutzt.   |
| 29    | 27,295         |  Freigegeben zur Zusammenschaltung mehrerer CB Funkgeräte über Internet in Deutschland.                | 30    | 27,305         |  Anrufkanal (Fernfahrerkanal) für Funker aus dem ehemaligen Jugoslawien.   |
| 31    | 27,315         | inoffizieller DX-Kanal (FM)   | 32    | 27,325         |   |
| 33    | 27,335         | <b>inoffizieller Prepper/Notfunkkanal (SSB/USB)</b><br>Alle 3 Stunden für 3 Minuten Kanal 3   | 34    | 27,345         |  Freigegeben zur Zusammenschaltung mehrerer CB Funkgeräte über Internet in Deutschland.  |
| 35    | 27,355         |   | 36    | 27,365         | Datenkanal USB ROS international & WSPR intern.   |
| 37    | 27,375         | Gateway-Kanal Österreich, FM  | 38    | 27,385         | <b>inoffizieller internationaler DX-Kanal (LSB)</b>   |
| 39    | 27,395         |  Freigegeben zur Zusammenschaltung mehrerer CB Funkgeräte über Internet in Deutschland.                | 40    | 27,405         |  Anrufkanal Schweiz FM<br> Anrufkanal Ungarn FM (auch Fernfahrer Ungarn auch USB) |

## SONDERREGELUNGEN in der Europäischen Union, bzw in Europäischen Staaten

| Land   | Kanäle / Sendeleistung   | Bemerkung  |
|--|--|--|
| <b>EU-Basisrichtlinie</b>  | <b>40 FM (4W), 40 AM (4W), 40 SSB( (12W)</b>   | Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Island, Lettland, Kroatien, Luxemburg, Norwegen, Österreich (3/2014),[9] Portugal, Schweden, Slowenien, Ungarn, Zypern:  |
| <b>Sonderrichtlinien in anderen EU- Ländern:</b>                       |  |  |
| Deutschland, Tschechien  | <b>80 FM (4W), 40 AM (4W), 40 SSB (12 W PEP)</b>   | EMV 10 Watt ERP Regelung beachten  |
| Slowakische Republik   | 40 FM (4W), 40 AM (4W), 40 SSB (12W)   | zusätzlich sind die deutschen <b>Kanäle 70–80 erlaubt</b>  |
| Schweiz, Liechtenstein   | 40 FM (4W), 40 AM (4W), 40 SSB (12W)   |  |
| Geräte aus Deutschland bei Reisen unter 1 Monat auf 40 Kanälen erlaubt |  |  |
| Polen  | 40 FM (4W), 40 AM (4W), 40 SSB (12 W)  | in Polen auch britische Frequenzen erlaubt   |
| Spanien  | 40 FM (4W), 40 AM (4W), 40 SSB (12W)   | frei für Reisende aus anderen Ländern auch für Geräte aus Deutschland<br>Beschränkung der Benutzung auf 40 Kanäle  |
| Italien (+RSM):  | 40 FM (4W), 40 AM (4W), 40 SSB (12W).  | Für in Italien lebende Personen sind alle CB-Funkgeräte deklarationspflichtig beim zuständigen Ministerium<br>Basisstations-Antennen begrenzt auf 1 W ERP.<br>Für Urlauber und Touristen ohne festen Wohnsitz in Italien ist CB Funk frei. |
| Bulgarien, Litauen<br>Großbritannien<br>Frankreich, Monaco             | 40 FM (4W), 40 AM (1W)<br>40 FM (4W), 40 FM-UK (4W)<br>40 FM (4W), 40 AM (1W), 40 SSB (4W) | AM und SSB mit den neuen Leistungswerten <b>in Vorbereitung</b><br>AM und SSB <b>in Vorbereitung</b><br>AM (4W), SSB (12W) <b>in Vorbereitung</b>  |
| Niederlande<br>Rumänien  | 40 FM (4W), 40 AM (1W), 40 SSB (4W)<br>40 FM (4W), 40 AM (1W), 40 SSB (4W)                 | Noch <b>keine Freigabe</b> der neuen Leistungswerte <b>geplant</b><br>die Freigabe der neuen Leistungswerte für AM (4W) und SSB (12W) ist geplant.   |